


Модель	LED ЛАМПА GX53	
Цокольдің (түпшенің) түрі	GX53	
Колбаның пішіні	"Таблетка"	
Номиналды қуаты, Вт	10	15
Түс температурасы , К	4000 / 6500	
Жарық ағыны, Лм	700	1050
Жарық көзі, жарық диодтары	SANAN	
Түс беру индексі, Ra	80	
Угол светораспределения, гр°	120	
Қуат коэффициенті	0.5	
Қорғау дәрежесі	IP 20	
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-15°...+40°	
Габариттік өлшемдері DxH, мм	74x28	
Пульсация коэффициенті	5% артық емес	
Қызмет ету мерзімі, сағат	25000	
Корпус материалы	Ақ	
Рефлектор	АБС-пластик	
Рефлектор	Полипропилен	
Кіріс кернеуі, В	220	
Жұмыс кернеуінің диапазоны, В	175-265	



Кепілдік міндеттемелер:

- 1. Кепілдік мерзімі-пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 1 жыл.
- 2. Кепілдік міндеттемелер жарықдиодты шам сатылған сәттен бастап күшіне енеді.
- 3. Бұйымды дұрыс тасымалдамағаны, дұрыс сақтамағаны, монтаждамағаны және дұрыс пайдаланбағаны үшін сатушы ұйым жауапты болмайды.
- 4. Партия нөмірі, сату күні, сатушы ұйымның мөртабаны, сатушы мен сатып алушының жеткізушінің құжаттарында қолы болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.
- 5. Кепілдік мына төмендегілердің нәтижесінде зақымдалған шамға қолданылмайды:
 - Механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.
 - Механикалық зақымдануларға кинетикалық энергия әсерінен шамның (корпус, шашыратқыш, шағылыстырғыш, қоректендіру сымы) тұтастығының бұзылуы жатады.
 - Сұйықтықтармен жанасу (шамның істен шығуы немесе желілік сымның ақауы нәтижесінде, корпус ішінде ылғалдың болуына байланысты), сатушы ұйым маманының қарауы нәтижелері немесе бөгде сараптамалық қорытынды негізінде.
- 6. Шамды өздігінен ашып тастаған жағдайда кепілдік өз күшін жояды.
- 7. Шамдарды пайдалану кезінде, жарық диодтарының табиғи тозуына байланысты, 2 жыл ішінде 20% - дан аспайтын жарық ағыны төмендейді, бұл кепілдік жағдай болып саналмайды.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны	
Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных / Кепілдік талоны барлық деректерді толтырған кезде ғана жарамды	
Номер партии / Топтаманың нөмірі (смотреть на корпусе лампы)/(шамның корпусынан қарау)	
Дата продажи / Сату күні (дд/мм/гггг) / (кк/аа/жжжж)	
Адрес продавца / Сатушының мекен-жайы (юр. адрес/ телефон) / (заңды мекен-жайы / телефоны)	
Печать продавца / Сатушының мөрі (подпись/ печать продавца) / (сатушының қолы/ мөрі)	
Покупатель / Сатып алушы (ФИО/ подпись) / (Аты-жөні / қолы)	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение:

Светодиодная лампа MEGALIGHT серии **GX53**— это современный высокотехнологичный источник света. Лампы GX53 предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения, подсветки мебели (шкафов, витрин, кухонных гарнитуров), декоративного освещения (применяются в интерьере для создания акцентного освещения).

Комплектация:

- 1. Светодиодная лампа **GX53** шт. 1
- 2. Технический паспорт и руководство по эксплуатации*, шт. 1
- 3. Упаковочная коробка, шт. 1

Требования по технике безопасности:

- 1. Монтаж, устранение неисправностей и чистка лампы производится только при отключенном электропитании квалифицированным специалистом.
- 2. Использование лампы допускается только при указанном в инструкции по эксплуатации напряжении сети.
- 3. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - Эксплуатация лампы с поврежденным цоколем. корпусом или защитным рефлектором.
 - Подключение через светорегулятор (диммер).
- 4. Светодиодная лампа ремонту не подлежит. При возникновении неисправности в гарантийный срок, принести на замену продавцу, по истечении гарантийного срока светодиодную лампу утилизировать.

Подготовка светодиодной лампы к работе, установка, правила эксплуатации:

- 1. Распакуйте лампу, убедитесь в ее целостности и комплектации.
- 2. Перед установкой убедитесь в отсутствии напряжения сети.
- 3. Установите лампу в предварительно установленный светильник GX53.

Условия транспортировки и хранения:


- 1. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.

Утилизация:

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

Технические характеристики:

Модель	LED ЛАМПА GX53	
Тип цоколя	GX53	
Форма колбы	"Таблетка"	
Номинальная мощность, Вт	10	15
Цветовая температура, К	4000 / 6500	
Световой поток, Лм	700	1050
Источник света, светодиоды	SANAN	
Индекс цветопередачи, Ra	80	
Угол светораспределения, гр°	120	
Коэффициент мощности	0.5	
Степень защиты	IP 20	
Диапазон рабочих температур, °С	-15°...+40°	
Габаритные размеры DxH, мм	74x28	
Коэффициент пульсации	Не более 5%	
Срок службы, часов	25000	
Цвет корпуса	Белый	
Материал корпуса	АБС-пластик	
Рефлектор	Полипропилен	
Входное напряжение, В	220	
Диапазон рабочего напряжения, В	175-265	



Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- Гарантийные обязательства вступают в силу с момента продажи светодиодной лампы.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, торгующая организация ответственность не несет.
- При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя в документах поставщика, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- Гарантия не распространяется на лампы, поврежденную в результате:
 - Механического воздействия и иного повреждения. К механическим повреждениям относятся, нарушение целостности лампы (корпуса, рассеивателя, цоколя) под воздействием кинетической энергии.
 - Контакта с жидкостями (выход из строя лампы в связи с присутствием влаги внутри корпуса в результате дефекта корпуса), на основании результатов осмотра специалистом торгующей организации или стороннего экспертного заключения.
- В случае самостоятельного вскрытия корпуса лампы, гарантия утрачивает свою силу.
- В ходе эксплуатации лампы, в связи с естественной деградацией светодиодов, происходит падение светового потока не более 20% в течение 2 лет, что не является гарантийным случаем.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними/ Эндірушінің атауы және орналасқан жері (өндіруші уәкілеттік берген тұлға), импорттаушы, олармен байланысуға арналған ақпарат

- ТОО «Юг Электрокомплект»/«Юг Электрокомплект» ЖШС
050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кудерина, 476 / 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Кудерин к-сі, 476
Тел./факс: +7 (727) 346-88-88
E-mail: almaty@ekt.kz
- Произведено по заказу и под контролем ТОО «Юг Электрокомплект» на заводе Янтай Ред100 Лайтинг Со. ЛТД Индустриальная зона Ред100, шоссе Джинксиу, город Цыя, Шаньдун, Китай / Янтай зауытында "Юг Электрокомплект" ЖШС тапсырысы бойынша және оның бақылауымен өндірілген. Ред100 Лайтинг Со. ЛТД Red100 Индустриалды аймағы, Джинксиу тас жолы, Цыя қаласы, Шаньдун, Қытай

MEGALIGHT®
energy saver

**GX53 сериялы
жарықдиодты шам**

ТЕХНИКАЛЫҚ ТӨЛҚҰЖАТ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Пайдаланылуы:

MEGALIGHT сериялы GX53 жарықдиодты шамы заманауи жоғары технологиялық жарық көзі болып табылады. GX53 шамдары сыртқы және ішкі жарықтандыруда, жиһазды жарықтандыруда (шкафтар, витриналар, ас үй бөліктері) және декоративті жарықтандыруда (интерьерлерде екпінді жарықтандыруды жасау үшін пайдаланылады) пайдалануға арналған.

Жинақтау:

- GX53 жарықдиодты шам, 1 дана
- Техникалық төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық*, 1 дана
- Орауыш қорап, 1 дана

Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар:

- Шамды монтаждауды, ақаулықтарды жоюды және тазалауды тек білікті маман электр қуаты сөндірілген кезде ғана жүргізеді.
- Шамды пайдалануға желі кернеуін пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген кезде ғана рұқсат етіледі.
- ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ:**
 - Цоколь, корпус немесе қорғаныс рефлекторы зақымдалған шамды пайдалануға
 - Жарық реттегіші (диммер) арқылы қосылуға.
- Жарықдиодты шам жөндеуге жатпайды. Кепілді мерзім ішінде ақау пайда болған жағдайда сатушыға ауыстырып беру үшін әкелуге болады, кепілдік мерзімі өткен соң жарықдиодты шамды жою қажет.

Жарықдиодты шамды жұмысқа дайындау, орнату, пайдалану ережесі:


- Шамды ашып, оның бүтін екендігіне және дұрыс жинақталғанына көз жеткізіңіз.
- Орнату алдында желіде кернеудің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Шамды алдын ала орнатылған GX53 құрылғысына орнатыңыз.

Тасымалдау және сақтау шарттары:

- Буып-түйілген өнімді механикалық зақымданудан, атмосфералық жауын-шашынның және соққы күштерінің тікелей әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін жабық келіктің кез-келген түрімен тасымалдауға, осы түрдегі келікте қолданылатын жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес жол беріледі.
- Сақтау дайындаушының қаптамасында -50°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада және 35°С кезінде 98%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта табиғи желдеткіші бар жабық үй-жайларда жүзеге асырылады.

Жою:

Бұйымның құрамында арнайы кәдеге жаратуды талап ететін қымбат немесе улы материалдар жоқ. Жою әдеттегі тәсілмен жүргізеді



Өнімнің толық тізімімен сіз mgl.kz сайтында таныса аласыз



С полным перечнем продукции вы можете ознакомиться на сайте mgl.kz